

## SUMMARÄKNARE 140, 24X48 MM

6.140.012.300

Summaräknare 10-30 V DC PNP/NPN

- Matarspänning 10-30 V DC
- PNP/NPN-ingång
- 7 siffror LCD, 8 mm
- Minne 10 år



### PRODUKTBESKRIVNING

Summaräknare Codix 140 drivs med 10-30 V DC matarspänning (till skillnad från Codix 130 som drivs med ett litiumbatteri med en livslängd på åtta år). Två olika typer av räknaringångar, antingen en räkning med låg frekvens (48 Hz NPN) eller en räkning med hög frekvens (8 kHz PNP). Resetknappen i fronten på räknaren kan låsas. Med räknaren följer spännbygel, packningar och separata frontramar för att passa 22x45 mm panelhål. Denna räknare finns även som en speciell serviceräknare med förinställd serviceintervallsignal (Codix 142).

