

SAFETY SIMPLIFIER

Nödstopp och två tryckknappar

SP-N-89-160-05
Safety Simplifier förkopplad mot SRF Smart
Säkerhetsbrytare via M12 kontakt, samt
nödstoppsknapp och två extra knappar. 14 I/O, 2NO
reläutgångar. Till en enhet följer det med två
förskruvningar.

- Plug & Play med SRF säkerhetsbrytare
- 14 I/O som säkra in- eller utgångar
- 2x dubbla reläutgångar
- Säker trådlös kommunikation
- Förkopplad



PRODUKTBESKRIVNING

Safety Simplifier anpassad och förkopplad att passa SRF Smart Säkerhetsbrytare via M12 kontakt, samt förkopplat Nödstopp och två tryckknappar för valfri användning. Nödstoppet blinkar automatiskt när det trycks in. Den levereras med fem olika färglinser så du kan själv välja färg på knapparna. Linserna klickas enkelt dit på tryckknapparna. Även valfri text finns som syns under linsen. Indikeringen av tryckknappen görs med samma I / O som för ingången och tar därmed inte någon ytterligare I / O. Du kan välja fast och / eller blinkande sken.

Safety Simplifier erbjuder ett enkelt sätt att bygga skyddssystem för mobila och fasta maskiner, helt trådlöst. Safety Simplifier kommunicerar trådlöst i ett nätverk med upp till 16 enheter.

Nätverket har inbyggd repeteringsfunktion som gör att alla enheter vidarebefordrar säkerhetsdata till varandra vilket betyder att alla enheter inte behöver höra varandra direkt utan säkerhetsdata repeteras alltid vidare. Programmering och kommunikation online kan ske trådlöst mellan en dator och alla Safety Simplifiers i ett system.

TEKNISK DATA

Anslutning	Fjäderplint
I/O	14 valbara säkra in eller utgångar
IP-klass	IP65
Last utgång max	600 mA
Material Hus	UL-certified material, PC + ABS (Brandsäker), ANSI/UL 94
Max last totalt	2000 mA
PL	e
Rekommenderad säkring	2,5 A
SIL	3

Spänningstolerans	10-30V DC
Säkra utgångar	2NO relä
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	65 °C
Vikt	0,235 kg



