

KONTAKTER FÖR KABLAGE FRÅN ORLACO

ORL1310841
 Honkontakt 4p för 6mm kabel

- Lödanslutning
- Guldplätterade stift
- Passar kablage från Orlaco



PRODUKTBESKRIVNING


Här finner du kontaktorer som passar till Orlacos kablage.
 Tänk på att välja rätt kontakt till rätt kabeljocklek.

TEKNISK DATA

| | |
|---------------|----------------|
| IP-klass | IP67 |
| Kabeldiameter | 6 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Typ | Analog |

2. Soldering the 4p connectors

- See figure 2.
 1. Coax core
 2. Coax shielding
 3. Red
 4. Black



3. Soldering the 7p connectors

- See figure 2.
 1. Coax core
 2. Coax shielding
 3. Red
 4. Black
 5. orange
 6. Yellow
 7. Grey

1. Install and solder the connectors

- See figure 1.
 1. Strip 20 mm of the cable jacket.
 2. Strip 5mm of the screening.
 3. Fold back the screening and mount the connector parts.
 4. Fold the screening back over the black tube and solder the wires to the pins.
 5. Mount all the parts together.

