

MÄTOMVANDLARE RPS51

2105.0001.0001

- 4 Mätområden: 100A, 500A, 1kA, 5kA
- Skalbar med ett knapptryck
- Anpassat för alla MCF150-spolar
- 0-1A utsignal
- Hög noggrannhet



PRODUKTBESKRIVNING

RPS51 är en mätomvandlare (integrator) som konverterar rogowski-spolens lågspänningssignal till en användbar sekundärström på 0-1A.

Skalan för primärströmmen kan enkelt ställas in med en knapp på framsidan:
100A, 500A, 1kA & 5kA.

Med detta kan omvandlaren användas till ett mångtal applikationer med olika strömmar.
Ihop med våra rogowski-spolar MCF150 blir detta en komplett och flexibel lösning som passar alla applikationer.

TEKNISK DATA

Frekvens max	60 Hz
Frekvens min	50 Hz
Impedans	20kOhm - 1mOhm
Insignal	100mV/kA
IP-klass	IP20
Noggrannhetsklassning	±1,0 % av maximalt skalvärde enligt EN837-1
Spänning	230 V AC
Storlek	115x100x23 mm
Utsignal	0-1A AC
Vikt	0,122 kg